

382200/382202 数字量单通道输出直流电源



可调节30V/1A和18V/3A供应器，带LCD显示屏

- 恒压或恒流
- 双背光LCD显示屏、短路保护、电流限制、高负载/线路调节、低噪声/波纹、香蕉插头输出端子
- 配有电源线；1年质保

规格	型号382200	型号382202
显示屏精度 (V、A)	±(1.5%rdg): ±(2%rdg)	±(1.5%rdg): ±(2%rdg)
电压输出, 直流	30.0伏特	18.0伏特
电流输出, 直流	0-1.00Amp	0-3.00Amps
波纹和噪声	<0.5mV/<3mA	<0.5mV/<3mA
线路调节	<0.01%+3mV/<0.2%+3mA	<0.01%+3mV/<0.2%+3mA
负载调节	<0.01%2mV/<0.2%+3mA	<0.01%2mV/<0.2%+3mA
电源	115V/230V: 50/60Hz	115V/230V: 50/60Hz
尺寸/重量	9.4x4.25x6" (240x108x154mm)/4.4lbs (2kg)	9.4x4.25x6" (240x108x154mm)/6.6lbs (3kg)

订购

382200	直流电源供应器30V/1A
382202	直流电源供应器18V/3A

382203/382213 模拟量或数字量三通道输出直流电源



可调节至30V/3A (固定5V和12V输出)

- 可调节电压和电流输出
- 方便的掀扭接头，供固定5V/0.5A和12V/1A输出用
- 恒压或恒流、电流限制指示器、超载和短路保护、可变供应器用接线柱端子
- 配有电源线；1年质保

规格

显示屏	382203-模拟量或者382213-数字量 (V&A), 3位数, 0.1分辨率LCD
直流电压/电流输出	0至30伏特/0至3Amps
波纹和噪声	<5mV
线路/负载调节	<0.05%+10mV
固定输出电压	5V/0.5A (恒定), 1A (最大值); 12V/0.5A (恒定), 1A (最大值)
电源	110/220VAC50/60Hz
尺寸/重量	6x5.6x9.5" (152x142x242)/11lbs. (5kg)

订购

382203	模拟量直流电源供应器, 115/220VAC
382213	数字量直流电源供应器, 115/220VAC

382260 80瓦特交换式直流电源



电流限制的直流供应器，供电子维修和校准



3个输出量程如同3个电源供应器合为一个

- 恒压或恒流，有3个可选量程
- 轻便式设计，配有4位数LED显示屏和前/后输出端子
- 远程感应，确保负载点处外加电压的精确度
- 配有交流电源线；1年质保

规格

电压输出 (3个量程)	0.10至16.40V、0.10至27.60V、0.10至36.80V
电流输出 (3个量程)	0.100至5.100A、0.100至3.100A、0.100至2.300A
基本精度	±1%
波纹和噪声	<30mVpp
线路调节/负载调节	<4mV/<20mV
电源	90-264VAC: 47-63Hz
尺寸/重量	13x5x2" (330x127x53.5mm)/4.2lbs (1.9kg)

订购

382260	80W交换式直流电源供应器
--------	---------------